

Kit carillon PMR avec flash - 43118

Référence : 082138

urmet
FRANCE



Description



Fréquence 868 MHz. Portée 350 m en champ libre.
17 mélodies sélectionnables et flash intégré. Puissance sonore : 86 dB(A).
Niveau de sonnerie réglable et coupure visualisée par led.
Configuration évolutive : plusieurs émetteurs vers un récepteur, plusieurs récepteurs sur un émetteur, plusieurs récepteurs et émetteurs, répéteur d'appel longue distance.
Émetteur bouton poussoir à porte étiquette. IP54.
Entrée contact sec pour réemploi d'un poussoir existant.
Entrée tension 8 à 12 V CA/CC.
Dimensions (H x L x P) : carillon 150 x 113 x 45 mm - émetteur : 35 x 96 x 16 mm.
Alimentation carillon : 4 piles LR14 1,5 V ou 4 piles L006 1,5 V (non fournies) ou tension externe de 8 à 12 V CA/CC ou par bloc alimentation.
Alimentation émetteur : 2 piles LR03 1,5 V (fournies).
Livré avec un jeu de 4 plaques PVC d'identification et de localisation du point d'appel. Réversible.
Conforme aux normes EN300220, EN301489-1/-3, EN60950, EN60065.

Références produits

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE
082138	1 pièce